

Artikel mit E-Nummer



FI Personenschutz- Zwischenschalter 16A 30mA schwarz

Art-Nr 168565
EAN Code 7618403076770
E-Nr. 672 006 629
Marke Max Hauri



Beschreibung

FI Personenschutz-Zwischenschalter IP66 / Farbe: schwarz / Spannung: 230V / Betriebsstrom: 16A / Bemessungsfehlerstrom: 30mA Typ A Pulsstromsensitiv / Ausschaltzeit: <30 ms / Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C / für Kabel 6.2-12mm

Dieser FI Personenschutz-Zwischenschalter wird zwischen eine Stromquelle und einem Verbraucher eingesetzt, um Personenschäden vorzubeugen. Indem das angeschlossene Gerät bei Fehlerströmen vom Netz getrennt wird, kann die Sicherheit bei der Arbeit mit Elektrogeräten erhöht werden. Aufgrund der Schutzart IP66 garantiert dieser FI Personenschutz-Zwischenschalter den Schutz gegen Staub (IP6X) und starkes Strahlwasser (IPX6). Somit kann er im Innen- und Aussenbereich in Temperaturen von - 25 bis 40° C eingesetzt werden und eignet sich für Kabel mit einem Durchmesser von 6.2 bis 12 mm sowie einem Betriebsstrom von 16 A. Durch die angebrachten Tasten «Test» und «Reset» lässt sich der Schalter unter Spannung testen sowie nach einem Unterbruch wieder in Gebrauch setzen. Am Kontrollfeld lässt sich jederzeit ablesen, ob der Schalter in Betrieb ist.

- Erhöhte Sicherheit bei der Arbeit mit Elektrogeräten zur Vermeidung von Personenschäden
- Trennt Verbraucher vom Netz im Fall von Fehlerströmen
- Garantierter Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser (IP66)
- Test unter Spannung möglich
- Kontrollfeld zeigt jederzeit, ob der Schalter in Betrieb ist

Spezifikationen

Farbe	schwarz
Typ	Fehlerstromschutzschalter (FI)
Auslösung	30mA

Spannung	230 Volt
Strom	16.00 A
Material	Kunststoff
Länge (mm)	210.0 mm
Breite (mm)	58.0 mm
Höhe (mm)	50.0 mm
Nettogewicht	0.234 kg
Typ	FI-Schutz
Schutzart (IP)	IP66